

SCHEMA UNIFILAIRE : ATELIER PLOMBERIE - MOSQUEE - DEPOT TE3 D

				N° du circuit	Nombre recepteur	Puissance recepteur (W)	Type de commande	Section (mm ²)	Puissance totale (W)	Calibre du Disj. (A)	Abouissant ou Destination
	X			E1	3	75	SA	3x1,5	225	Ph+N-10A	ATELIER PLOMBERIE
	X			E2	3	75	DA	3x1,5	225	Ph+N-10A	ATELIER PLOMBERIE
	X			E3	3	75	SA	3x1,5	225	Ph+N-10A	MOSQUEE + DEPOT
	X										RES
	X										RES
	X										RES
	X										RES
	X			P1	4	250		3x2,5	325	Ph+N-16A	ATELIER PLOMBERIE
	X			P2	3	250		3x2,5	300	Ph+N-16A	ATELIER PLOMBERIE
	X			P3	4	250		3x2,5	325	Ph+N-16A	ATELIER PLOMBERIE
	X			P4	3	250		3x2,5	300	2 Ph+N-16A	ATELIER PLOMBERIE
	X			P5	3	250		3x2,5	300	2 Ph+N-16A	DEPOT
	X			P6	3	250		3x2,5	300	2 Ph+N-16A	DEPOT
	X			P7	3	250		3x2,5	300	2 Ph+N-16A	MOSQUEE
PUISSANCE TOTAL NORMALE									2,83	(KW)	